


**PCL00202**

Valid from / en cours de validité depuis le / en espera de validación desde el / in corso di validità dal / gültig seit dem / válida a partir de

**23/02/2024**

<b>Product Sheet (EN)</b>	<b>2</b>
<b>Fiche Technique (FR)</b>	<b>4</b>
<b>Ficha producto (ES)</b>	<b>6</b>
<b>Scheda Prodotto (IT)</b>	<b>8</b>
<b>Eigenschaften (DE)</b>	<b>10</b>
<b>Ficha do Produto (PT)</b>	<b>12</b>

**PRODUCT SHEET** valid from 23/02/2024

<b>IDENTIFICATION OF THE DEVICE</b>	Type	Non-rechargeable battery	
	Commercial designation	Pile lithium LS14500-FL AA 3.6V	
	Reference	2.6Ah JST	
	Reference	PCL00202	
	EAN	3660766527363	
	Brand	NX	
	Compatible / original battery	Compatible	
Packaging	Unitary		

**UTILISATION RECOMMANDÉE**

*Follow the instructions and recommendations specific to each model, using the technical instructions and document resources from the devices in which the battery is used*

Brands	Equipment	Models	PN

<b>ELECTRICAL CHARACTERISTICS</b>	<b>GENERAL TECHNICAL CHARACTERISTICS</b>	Chemistry	Lithium
		Type	LS14500
	IEC designation		
	Rated voltage	3,6 V	
	Nominal capacity	2,6 Ah	
	Internal resistance Ω	N/A	

*The voltage and the actual capacity in use can be affected by several factors, especially the temperature, the discharge current, the pack's history (ex:use, storage), etc*

<b>DISCHARGE</b>	Range of operating voltage	2V to 3,6 V
	Min tension in discharge	2V
	Max discharge current	50mA

<b>CONTROL ELECTRONICS</b>	Electrical protection	No
	Low voltage detection threshold	No
	Over current detection threshold	No







*These devices not only designed to protect the pack in case of an equipment failure. They must not be used to control the discharge. The protection circuits have a response time of a few milliseconds.*

<b>MECHANICAL CHARACTERISTICS</b>	Dimensions (+/- 2mm)	Length	15mm
	<b>Weight (+/- 5g)</b>	Width	N/A
		Depth	52.6mm
		Weight (+/- 5g)	19.3g
	Mecanical protection	Shrink Sleeve	
	Wire length (+/- 10mm)	120mm	
Terminal	JST PHR 2wy		







<b>CONDITIONS OF USE, STORAGE, AND TRANSPORT</b>	CONDITIONS OF USE	Discharge temperature	-60°C to +85°C
	<b>CONDITIONS OF STORAGE</b>	Storage temperature	+5°C to +30°C
		Level of humidity	% - %
		Max storage time	3 years (@ 20°C)


<b>TRANSPORT</b>	UN code	3090
	ADR/RID classification	Exempt
	IMDG classification	Exempt
	IATA classification	Dangerous
	Power capacity	9,36 Wh







<b>INSTRUCTIONS</b>	<b>HANDLING</b>	<i>Ensure that the batteries' terminals do not touch. Protect the termals to minimise the risk of short circuit</i>
	<b>STORAGE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Do not leave within the reach of children</li> <li>Store in a room with a ceiling/roof and protect from direct sunlight, bad weather including rain, snow and others</li> <li>Make sure to store in a dry place</li> <li>Protect against any risk of physical damage or any exposure to organic solvents and other incompatible materials</li> <li>Do not store the batteries next to heat sources, flames or sparks.</li> <li>Ensure the storage areas are well-ventilated.</li> </ul>
	<b>COMMISSIONING</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check the batteries and the connectors: wires not damaged, battery not swollen, burnt smell, oxidation of the connectors, leak...</li> <li>Respect the polarity</li> <li>Do a full charge with the adequate charger before the first use/l'équipement et la batterie par un technicien.</li> </ul>
	<b>CASE OF LITHIUM METAL BATTERIES</b>	<i>There is an explosion hazard with lithium metal batteries in the following cases: deep discharging, over-discharge towards 0V. Immediately replace the batteries as soon as the low level warning appears.</i>
	<b>WARNINGS</b>	<p><b>DO NOT TRY TO RECHARGE A NON-RECHARGEABLE BATTERY: HIGH EXPLOSION AND LEAK HAZARD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Read the instructions of the device</li> <li>Only use in compatible devices</li> <li>Respect the storage conditions</li> <li>Do not use if the battery is damaged, do not burn, do not pierce, do not dismantle or modify. The protection circuits protect the battery and the equipment: do not deactivate</li> </ul>

Marking	CE	
EXPLANATION OF SYMBOLS	LABELLING	
		Catalogue reference
		Lot number
		manufacturer's address
		Conform to the directive CE 93/42 DM class I
		To recycle in a suitable salvage and recycling structure
	Read the product sheet and the instruction manual	

FICHE PRODUIT <span style="float: right;">en cours de validité depuis le 23/02/2024</span>					
<b>IDENTIFICATION DU DISPOSITIF</b>	Type	Batterie non rechargeable			
	Désignation commerciale	Pile lithium LS14500-FL AA 3.6V 2,6Ah JST			
	Référence	PCL00202			
	EAN	3660766527363			
	Marque	NX			
	Batterie compatible / origine Conditionnement	Compatible Unitary			
<b>UTILISATION RECOMMANDÉE</b>					
<i>Suivre les instructions et recommandations spécifiques à chaque modèle en se référant aux notices et documentations techniques des équipements dans lesquels la batterie est utilisée.</i>					
<b>Marques</b>	<b>Equipement</b>	<b>Modèles</b>	<b>PN</b>		
<b>CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES</b>	<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES</b>	Technologie	lithium		
		Type	LS14500		
	Désignation IEC				
	Tension nominale		3,6 V		
	Capacité nominale		2,6 Ah		
Résistance interne		N/A			
<i>La tension et la capacité réelle en utilisation peuvent être affectées par divers facteurs, notamment la température, le courant de décharge, l'historique du pack (ex : application, stockage), etc</i>					
<b>CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES</b>	<b>DÉCHARGE</b>	Plage de tension d'utilisation	2V à 3,6 V		
		Tension min en décharge	2V		
		Courant de décharge maxi	50mA		
	<b>ÉLECTRONIQUE DE CONTRÔLE</b>	Protection électrique	Non		
		Coupure tension basse	Non		
		Courant max de coupure	Non		
		<i>Ces appareils sont seulement conçus pour protéger le pack en cas de défaillances du matériel. Ils ne doivent pas être utilisés pour contrôler la décharge. Les circuits de protection ont un temps de réponse de l'ordre de quelques millisecondes.</i>			
<b>CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES</b>	<b>Dimensions (+/- 2mm)</b>	Longueur	15mm		
		Largueur	N/A		
		Épaisseur	52.6mm		
	Poids (+/- 5g)	19.3g			
	Protection mécanique	Shrink Sleeve			
	Longueur fils (+/- 10mm)	120mm			
Terminaison	JST PHR 2wy				
<b>CONDITIONS D'UTILISATION, DE STOCKAGE &amp; DE TRANSPORT</b>	<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	Température de décharge	-60°C à +85°C		
		<b>CONDITIONS DE STOCKAGE</b>	Température de stockage	+5°C à +30°C	
			Taux d'humidité	% - %	
			Durée de stockage maxi	3 ans	
	<b>TRANSPORT</b>	Code UN	3090		
		Classification ADR/RID	Exempt		
		Classification IMDG	Exempt		
		Classification IATA	Dangereux		
		Capacité énergétique	9,36 Wh		
<b>INSTRUCTIONS</b>	<b>MANIPULATION</b>	<i>Veiller à ce que les cosses des batteries ne soient pas en contact les unes avec les autres. Minimiser le risque de court-circuit en protégeant les cosses .</i>			
	<b>STOCKAGE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne pas laisser à la portée des enfants</li> <li>• Stocker sous un toit et protéger contre l'exposition directe au soleil et les intempéries, y compris la pluie, la neige et autres intempéries.</li> <li>• Veiller particulièrement à maintenir des conditions de stockage sèches.</li> <li>• Protéger contre tout risque d'endommagement physique ou contre toute exposition à des solvants organiques et autres matières incompatibles.</li> <li>• Ne pas stocker de batteries à proximité de sources de chaleur, de flammes directes ou d'étincelles.</li> <li>• S'assurer que les zones de stockage des batteries sont bien ventilées.</li> </ul>			
	<b>MISE EN SERVICE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Contrôler la batterie et la connectique : fils non abimés, batterie non gonflée, odeur de brûlé, oxydation des contacts, fuite...</i></li> <li>• <i>Respecter la polarité</i></li> <li>• <i>Contrôler la température après la mise en service : il est anormal que la batterie s'échauffe. En cas d'échauffement anormal démonter la batterie de son équipement et faire contrôler l'équipement et la batterie par un technicien.</i></li> </ul>			
	<b>CAS DES PILES AU LITHIUM MÉTAL</b>	<i>Ces piles présentent des risques d'explosion dans les cas suivants : décharge profonde, forçage à 0V. Remplacer immédiatement les piles dès l'apparition du signal niveau bas.</i>			
	<b>AVERTISSEMENTS</b>	<b>NE PAS TENTER DE RECHARGER UNE BATTERIE NON RECHARGEABLE : RISQUE IMPORTANT D'EXPLOSION OU DE FUITE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consulter la notice de votre appareil.</li> <li>• Utiliser uniquement dans les appareils compatibles.</li> <li>• Respecter les conditions de stockage.</li> <li>• Ne pas utiliser si la batterie est endommagée ne pas brûler, ne pas percer, ne pas démonter ou modifier, les circuits de protection protègent la batterie et l'équipement : ne</li> </ul>			

Marquage		CE
EXPLICATIONS SYMBLES	ETIQUETAGE	
		Référence catalogue
		Numéro de lot
		Adresse fabricant
		Conforme à la directive CE 93/42 DM classe I
		A recycler dans une structure de récupération et de recyclage adaptée
		Consulter la fiche produit et le manuel d'utilisation

FICHA PRODUCTO <span style="float: right;">en espera de validación desde el 23/02/2024</span>				
<b>IDENTIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO</b>	Tipo	Baterías non recargable		
	Designación comercial	Pile lithium LS14500-FL AA 3.6V 2,6Ah JST		
	Referencia	PCL00202		
	EAN	3660766527363		
	Marca	NX		
	Batería Compatible / Original	Compatible		
Acondicionamiento	Unitary			
<b>USO RECOMENDADO</b>				
<i>Seguir las instrucciones y las recomendaciones específicas de cada modelo refiriéndose a las documentaciones técnicas de los equipos en los cuales se usan las baterías.</i>				
<b>Marcas</b>	<b>Equipo</b>	<b>Modelos</b>	<b>PN</b>	
<b>CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS</b>	<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES</b>	Tecnología	lithium	
		Tipo	LS14500	
		Designación IEC		
		Tensión nominal	3,6 V	
		Capacidad nominal	2,6 Ah	
		Resistencia interna	N/A	
<i>La tensión y la capacidad real en uso pueden verse afectadas por diversos factores: la temperatura, la corriente de descarga, eel histórico del pack (ej.: aplicación, almacenamiento), etc</i>				
<b>DESCARGA</b>	<b>DESCARGA</b>	Rango de tensión de uso	2V a 3,6 V	
		Tensión min en descarga	2V	
		Corriente de descarga maxi	50mA	
	<b>ELECTRÓNICA DE CONTROL</b>	Protección eléctrica	No	
		Corte tensión baja	No	
		Corriente max de corte	No	
<i>Estos dispositivos están concebidos para proteger el pack en caso de fallo del dispositivo. No deben usarse para controlar la descarga. Los circuitos de protección tienen un tiempo de repuesta de unos milisegundos.</i>				
<b>CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS</b>	<b>Dimensiones (+/- 2mm)</b>	Largo	15mm	
		Ancho	N/A	
		Alto	52.6mm	
	Peso (+/- 5g)	19.3g		
	Protección mecánica	Shrink Sleeve		
	Largo cables (+/- 10mm)	120mm		
Terminación	JST PHR 2wy			
<b>CONDICIONES DE USO, DE ALMACENAMIENTO &amp; DE TRANSPORTE</b>	<b>CONDICIONES DE USO</b>	Temperatura de descarga	-60°C a +85°C	
		<b>CONDICIONES DE ALMACEN.</b>	Temperatura de almacen.	+5°C a +30°C
			Tasa de humedad	% - %
			Duración de almacen. maxi	3 años
	<b>TRANSPORTE</b>	Código UN	3090	
		Clasificación ADR/RID	Exento	
		Clasificación IMDG	Exento	
		Clasificación IATA	Peligroso	
		Capacidad energética	9,36 Wh	
<b>INSTRUCCIONES</b>	<b>MANIPULACIÓN</b>	<i>Asegúrese de que que los bornes de las baterías no estén en contacto entre ellos. Minimizar el riesgo de cortocircuito protegiendo los bornes.</i>		
	<b>ALMACENAMIENTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No dejar al alcance de los niños</li> <li>• Almacenar en un lugar que mantenga las baterías protegidas de la intemperie (lluvia, nieve,...) y de la exposición directa al sol</li> <li>• Asegúrese de almacenar las baterías en un lugar seco</li> <li>• Proteger contra cualquier riesgo de daño físico o contra cualquier exposición a solventes orgánicos y cualquier otros materiales incompatibles</li> <li>• No almacenar las baterías a proximidad de fuentes de calor, de llamas directas o de chispas</li> <li>• Asegúrese que las zonas de almacenamiento de las baterías estén ventiladas</li> </ul>		
	<b>PUESTA EN SERVICIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprobar la batería y la conéctica: cables no dañados, batería no hinchada, olor a quemado, oxidación de los contactos, fugas...</li> <li>• Respetar la polaridad</li> <li>• Comprobar la temperatura después de su puesta en servicio: es anormal que la batería se caliente. En caso de calentamiento anormal, desmonte la batería del dispositivo y realice el mantenimiento y el control de la batería y del equipo por un técnico especializado</li> </ul>		
	<b>CASO DE PILAS DE LITIO METAL</b>	<i>Estas pilas presentan riesgos de explosión en los siguientes casos: descarga profunda, forzamiento a 0V. Sustituir inmediatamente las pilas que presenten signos de niveles bajos de energía.</i>		
	<b>ADVERTENCIAS</b>	<b>NO INTENTAR CARGAR UNA BATERÍA NO RECARGABLE: RIESGO IMPORTANTE DE EXPLOSIÓN O DE FUGA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consultar las instrucciones de uso de su dispositivo</li> <li>• Usar unicamente en dispositivos compatibles</li> <li>• Respetar las condiciones de almacenamiento.</li> <li>• No usar si la batería está dañada, no arrojarse al fuego, no agujerear, no desmontar o modificar, no desactivar los circuitos de protección que protegen la batería y el equipo</li> </ul>		

Marcado		CE
EXPLICACIONES SÍMBOLOS	ETIQUETADO	
		Referencia catálogo
		Número de lote
		Dirección fabricante
		Conforme a la directiva CE 93/42 DM clase I
		Reciclar en estructuras oficiales de recuperación, reciclaje y valorización de los residuos
		Consultar la ficha producto y el manual de instrucciones

**SCHEDA PRODOTTO**

in corso di validità dal 23/02/2024

<b>IDENTIFICAZIONE DEL DISPOSITIVO</b>	Tipo	Batteria non ricaricabile	 
	Designazione commerciale	Pile lithium LS14500-FL AA 3.6V 2.6Ah JST	
	Referenza	PCL00202	
	EAN	3660766527363	
	Marca	NX	
	Batteria compatibile / originale	Compatible	
	Confezione	Unitary	

**UTILISATION RECOMMANDÉE**

*Seguire le istruzioni e le raccomandazioni specifiche indicate sulla documentazione tecnica a corredo*

Marche	Fornitura	Modelli	PN

<b>CARATTERISTICHE ELETTRICHE</b>	CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI	Tecnologia	litio
		Tipo	LS14500
	Designazione IEC		
	Tensione nominale	3,6 V	
	Capacità nominale	2,6 Ah	
	Resistenza interna	N/A	

*La tensione e la capacità reale durante l'utilizzo possono essere compromessi da diversi fattori come la temperatura, la corrente di scarica, la storia del pacco batteria*







	SCARICA	Tensione di utilizzo	2V a 3,6 V
		Tensione minima in scarica	2V
		Corrente di scarica massima	50mA
	ELETTRONICA DI CONTROLLO	Protezione elettrica	No
		Sezionamento bassa tensione	No
		Corrente massima di sezionamento	No

*Questi apparecchi sono concepiti per proteggere il pacco batteria in caso di difetto. Non vanno utilizzati per controllare la scarica. I circuiti di protezione rispondono dopo qualche millisecondo.*

<b>CARATTERISTICHE MECCANICHE</b>	Dimensioni (+/- 2mm)	Lunghezza	15mm
		Larghezza	N/A
		Spessore	52.6mm
	Peso (+/- 5g)		19.3g
	Protezione meccanica		Shrink Sleeve
	Lunghezza fili (+/- 10mm)		120mm
	Terminali		JST PHR 2wy


<b>CONDIZIONI D'UTILIZZO, DI CONSERVAZIONE &amp; DI TRASPORTO</b>	CONDIZIONI D'UTILIZZO	Temperatura di scarica	-60°C a +85°C
	CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE	Temperatura di inutilizzo	+5°C a +30°C
		Tasso umidità	% - %
		Durata inutilizzo massimo	3 Anni
	TRASPORTO	Codice UN	3090
		Classificazione ADR/RID	Esente
		Classificazione IMDG	Esente
		Classificazione IATA	Pericoloso
		Capacità di potenza	9,36 Wh

<b>ISTRUZIONI</b>	<b>MANIPOLAZIONE</b>	<i>Verificare che i terminali non siano in contatto tra di loro. Abbassare il rischio di corto circuito proteggendo i terminali.</i>
	<b>CONSERVAZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenere fuori dalla portata dei bambini</li> <li>• Conservare sotto un tetto e proteggere contro l'esposizione diretta del sole, intemperie, pioggia e neve.</li> <li>• Prediligere gli ambienti secchi</li> <li>• Tenere lontano solventi e altri agenti chimici che possono interferire</li> <li>• Tenere lontano da fonti di calore, fiamme, fioco</li> <li>• Assicurarci che ci sia una buona ventilazione</li> </ul>
	<b>MESSA IN MOTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare batteria e fili: fili non rovinati, batterie non gonfie, odore di bruciato, ossidazione dei contatti.</li> <li>• Rispettare il senso dei poli</li> <li>• Controllare la temperatura una volta messa in servizio: in caso di surriscaldamento eccessivo, smontare la batteria e farla visionare da un tecnico con caricabatteria e apparecchio,</li> </ul>
	<b>CASI PILE LITIO METALLO</b>	<i>Queste pile presentano un rischio di esplosione nei seguenti casi: scarica profonda, forzatura a 0V. Sostituire immediatamente le pile se indicato il livello baso di carica.</i>
	<b>AVVERTENZE</b>	<p><b>NON RICARICARE UNA BATTERIA NON RICARICABILE: RISCHIO EFFETTIVO DI ESPLOSIONE E DI FUORIUSCITA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consultare il foglietto illustrativo</li> <li>• Utilizzare unicamente negli apparecchi compatibili</li> <li>• Rispettare le condizioni di inutilizzo</li> <li>• Non utilizzare se la batteria è rovinata. Non bruciare, non perforare, non smontare, non modificare, i circuiti della protezione della batteria e dell'apparecchio: non disattivare.</li> </ul>

<b>SPIEGAZIONE SIMBOLI</b>	<b>ETICHETTA</b>	
		Referenza catalogo
		Numero lotto
		Indirizzo del produttore
		Conforme alla normativa CE 93/42 DM classe I
		Da riciclare in apposite strutture
		Consultare la scheda tecnica e il manuale d'utilizzo

**EIGENSCHAFTEN**

gültig seit dem 23/02/2024

<b>IDENTIFIZIERUNGSINFORMATION DES GERÄTS</b>	Typ	Nichtwiederaufladbarer Akku	
	Handelsbezeichnung	Pile lithium LS14500-FL AA 3.6V 2.6Ah JST	
	Referenz	PCL00202	
	EAN	3660766527363	
	Marke	NX	
	Originalakku / Ersatzakku	Compatible	
	Verpackung	Unitary	

**Empfehlung**

*Bitte lesen Sie genau die Betriebsanleitungen und technische Dokumente der Geräte/Modelle, in denen den Akku verwendet wird.*

Marke	Geräte	Modelle	PN / Seriennummer
-------	--------	---------	-------------------

<b>ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN</b>	Allgemeine technische Eigenschaften	Technologie	lithium
		Typ	LS14500
	IEC Bezeichnung		
	Nennspannung	3,6 V	
	Nennleistung	2,6 Ah	
	Innenwiderstand Ω	N/A	

*Die richtige Spannung und Kapazität im Betrieb kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, darunter Temperatur, Entladestrom, Verpackungstyp (z. B. Anwendung, Lagerung).*







<b>MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN</b>	Entladung	Betriebsspannung	2V bis 3,6 V
		Min. Spannung in der Entladung	2V
		Max. Entladestrom	50mA
	Steuerungselektronik	Elektrischer Schutz	Nein
		Stromausfall bei Niederspannung	Nein
	Stromausfall bei Hochspannung	Nein	

*Diese Geräte sind nur dazu bestimmt, das Paket im Falle von Hardwareausfällen zu schützen. Sie sollten nicht zur Kontrolle der Entladung verwendet werden. Die Schutzschaltungen haben eine Reaktionszeit von wenigen Millisekunden.*







<b>MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN</b>	Abmessungen (+/- 2mm)	Länge	15mm
		Breite	N/A
		Dicke	52.6mm
	Gewicht (+/- 5g)		19.3g
	Mechanischer Schutz		Shrink Sleeve
	Drahtlänge (+/- 10mm)		120mm
Kabelabschluss		JST PHR 2wy	

<b>NUTZUNGS-, LAGERUNGS-, TRANSPORTBEDINGUNGEN</b>	NUTZUNGSBEDINGUNGEN	Entladungstemperatur	-60°C bei +85°C
		LAGERUNGSBEDINGUNGEN	Lagerungstemperatur
		Feuchtigkeitsgehalt	% - %
		Max. Lagerungsdauer	3 Jahre
	TRANSPORT	UN Code	3090
		ADR/RID Klassifizierung	Ausgenommen
		IMDG Klassifizierung	Ausgenommen
		IATA Klassifizierung	Gefährlich
		Stromkapazität	9,36 Wh

<b>ANWEISUNGEN</b>	<b>Handhabung</b>	<i>Achten Sie darauf, dass die Batteriepole nicht miteinander in Berührung kommen. Minimieren Sie das Kurzschlussrisiko, indem Sie die Klemmen schützen.</i>
	<b>Lagerung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren.</li> <li>• Unter einem Dach aufbewahren und vor direkter Sonneneinstrahlung und ungünstigem Wetter, einschließlich Regen, Schnee und anderem Wetter, schützen.</li> <li>• Die Lagerbedingungen sollen trocken eingehalten werden</li> <li>• Schützen Sie sich vor jeglichem Risiko einer physischen Beschädigung oder Exposition gegenüber organischen Lösungsmitteln und anderen unverträglichen Materialien.</li> <li>• Lagern Sie Batterien nicht in der Nähe von Wärmequellen, direkten Flammen oder Funken.</li> <li>• Die Lagerungszone der Batterien soll gut belüftet sein.</li> </ul>
	<b>Inbetriebnahme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie die Batterie und die Anschlüsse: unbeschädigte Kabel, nicht aufgeblähte Batterie, Brandgeruch, Oxidation der Kontakte, Leckage.</li> <li>• Polarität beachten</li> <li>• Nach dem Gebrauch die Temperatur prüfen: Es ist nicht normal, dass sich der Akku erwärmt. Im Falle einer anomalen Erwärmung entfernen Sie den Akku aus dem Gerät und lassen Sie das Gerät und den Akku von einem Techniker überprüfen.</li> </ul>
	<b>In Fall einer Lithiummetall Zelle</b>	<i>Diese Batterien bergen Explosionsgefahren in folgenden Fällen: Tiefentladung, 0V-Zwang. Ersetzen Sie die Batterien sofort, wenn das Niedrigwertsignal erscheint.</i>
	<b>WARNUNGEN</b>	<p>VERSUCHEN SIE NICHT, EINE NICHT WIEDERAUFLADBARE BATTERIE AUFZULADEN: ERHEBLICHE EXPLOSIONSGEFAHR ODER AUSLAUFGEFAHR.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beachten Sie die Anweisungen für Ihr Gerät.</li> <li>• Nur in kompatiblen Geräten verwenden.</li> <li>• Lagerbedingungen beachten.</li> <li>• Nicht verwenden, wenn der Akku beschädigt ist. Nicht verbrennen, bohren, zerlegen oder modifizieren, die Schutzschaltungen schützen den Akku und die Geräte: nicht</li> </ul>

Markierung	CE	
SYMBOLERKLÄRUNGEN	Etikettierung	
		Bestellnummer
		Warennummer
		Anschrift des Herstellers
		Entspricht der EG-Richtlinie 93/42 DM Klasse I
		Zur Wiederverwertung in einer geeigneten Verwertungs- und Recyclingstruktur
		Lesen Sie das Produktblatt und das Benutzerhandbuch.

FICHA DO PRODUTO			válida a partir de 23/02/2024	
IDENTIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO	Tipo	Bateria não recarregável		
	Designação comercial	Pile lithium LS14500-FL AA 3.6V 2.6Ah JST		
	Referência	PCL00202		
	EAN	3660766527363		
	Marca	NX		
	Bateria compatível / Original	Compatible		
	Acondicionamento	Unitary		
<b>UTILIZAÇÃO RECOMENDADA</b>				
<i>Siga as instruções e recomendações específicas para cada modelo, utilizando as instruções técnicas e os recursos de documentação dos dispositivos em que a bateria é utilizada</i>				
Marcas	Equipamento	Modelos	PN	
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS	Tecnologia	lithium	
		Tipo	LS14500	
		Designação IEC		
		Tensão nominal	3,6 V	
		Capacidade nominal	2,6 Ah	
		Resistência interna Ω	N/A	
<i>A tensão e a capacidade real durante a utilização podem ser afetadas por vários fatores, especialmente a temperatura, a corrente de descarga, o histórico da embalagem (ex: utilização, armazenamento), etc.</i>				
DESCARREGAMENTO	Gama de tensão de funcionamento	2V a 3,6 V		
	Tensão mínima de descarga	2V		
	Corrente máxima de descarga	50mA		
ELECTRÓNICA DE CONTROLO	Proteção eléctrica	Não		
	Corte de baixa tensão	Não		
	Corrente máxima de corte	Não		
<i>Estes dispositivos foram concebidos apenas para proteger a embalagem em caso de falha do equipamento. Não devem ser utilizados para controlar a descarga. Os circuitos de protecção têm um tempo de resposta de alguns milissegundos.</i>				
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS	Dimensões (+/- 2mm)	Longo	15mm	
		Largura	N/A	
		Alto	52.6mm	
	Peso (+/- 5g)	19.3g		
	Protecção mecânica	Shrink Sleeve		
	Comprimento do cabo (+/- 10mm)	120mm		
Terminal	JST PHR 2wy			
CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE	CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO	Gama de temperatura de descarga	-60°C a +85°C	
	CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO	Gama de temperatura de armazenamento	+5°C a +30°C	
		Gama de taxa de humidade	% - %	
		Tempo máximo de armazenamento	3 anos	
	TRANSPORTE	Código UN	3090	
		Classificação ADR/RID	Isento	
		Classificação IMDG	Isento	
		Classificação IATA	Perigoso	
Capacidade de energia		9,36 Wh		
INSTRUÇÕES	MANUTENÇÃO	<i>Certificar-se de que os terminais da bateria não estão em contacto entre si. Minimizar o risco de curto-circuitos, protegendo os terminais.</i>		
	ARMAZENAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manter fora do alcance das crianças</li> <li>Armazenar num local onde as baterias estejam protegidas das intempéries (chuva, neve,...) e da luz solar directa.</li> <li>Assegure-se de guardar as pilhas num local seco</li> <li>Proteger contra qualquer risco de danos físicos ou contra qualquer exposição a solventes orgânicos e quaisquer outros materiais incompatíveis.</li> <li>Não armazenar baterias perto de fontes de calor, chamas directas ou faíscas.</li> <li>Assegurar que as áreas de armazenamento de baterias são ventiladas.</li> </ul>		
	COMISSIONAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificar as baterias e os conetores: cabos danificados, bateria inchada, cheiro a queimado, oxidação dos conetores, fugas...</li> <li>Respeitar a polaridade</li> <li>Verificar a temperatura após a colocação em serviço: é anormal que a bateria aqueça. Em caso de aquecimento anormal, retirar a bateria do dispositivo e mandar fazer a manutenção e verificação da bateria e do equipamento por um técnico qualificado.</li> </ul>		
	CASO DE PILHAS DE LÍTIU METAL	<i>Estas baterias apresentam um risco de explosão nos seguintes casos: descarga profunda, forçando a 0V. Substituir imediatamente as baterias que mostrem sinais de baixos níveis de energia.</i>		
	ADVERTÊNCIAS	<p><b>NÃO TENTE CARREGAR UMA BATERIA NÃO RECARREGÁVEL: GRANDE RISCO DE EXPLOSÃO OU DE FUGA.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ler as instruções do dispositivo.</li> <li>Utilizar apenas em dispositivos compatíveis.</li> <li>Respeitar as condições de carga e de armazenamento.</li> <li>Não utilizar se a bateria estiver danificada. Não queimar, furar, desmontar ou modificar.</li> </ul> <p>Os circuitos de protecção protegem a bateria e o equipamento: não devem ser desativados.</p>		

Marcação	CE	
<p>EXPLICAÇÃO DE SÍMBOLOS</p>	<p>LABELLING</p>	
		<p>Referência do catálogo</p>
		<p>Número do lote</p>
		<p>Endereço do fabricante</p>
		<p>Em conformidade com a Directiva CE 93/42 DM Classe I</p>
		<p>Reciclar numa estrutura adequada de aproveitamento e reciclagem</p>
		<p>Consultar a ficha do produto e o manual de instruções</p>